



Live Sound
TRADE

ЗВУК > МИКШЕРЫ И ОБРАБОТКА

Proel FSHIFTER подавитель обратной акустической связи

Proel PA FSHIFTER rackовый подавитель обратной акустической связи.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Балансный линейный вход XLR
- Линейный вход RCA
- Балансный линейный выход XLR
- Линейный выход RCA
- Светодиодная индикация режима работы
- Переключить питания 230/117 В ~ 50/60 Гц



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВХОД

- Балансный линейный вход XLR
- Линейный вход RCA
- Максимальный уровень входного сигнала: 19 dBm

ВЫХОД

- Балансный линейный выход XLR: 600 Ом -1 В
- Линейный выход несимметричный: 600 Ом - 2,5 В
- Сигнал / Шум: ≥ 85 дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц +/- 3 дБ (функция переключения в положение OFF) | 150 Гц-15 кГц +/- 3 дБ (функция переключения в положение ON)
- Искажения: $\leq 1\%$ @ 1 кГц
- Сдвиг частоты: 7 Гц +/- 1 Гц
- Питание: 230/117 В ~ 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 12 ВА
- Входные разъемы: XLRF | RCA
- Выходные разъемы: XLRM | RCA
- Размеры (ШxВxГ) 483x44x195 мм: - 1U 19 "
- Вес: 3,2 кг



Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1